

## Système d'écoute TV Sonumaxx 2.4



### Écoutez votre télévision, ne dérangez personne et passez à l'amplificateur de conversation si nécessaire...

La technologie et le design du Sonumaxx-2.4 en font un produit convaincant - avec une amplification puissante, un son stéréo de premier ordre, une manipulation pratique polyvalente.

Le Sonumaxx-2.4 est disponible avec deux types de récepteurs différents : a) avec un casque stéthoscopique ou b) avec le récepteur de poche compact. Ce dernier offre un large choix de composants d'écoute, y compris l'écoute inductive (position T) pour les porteurs d'appareils auditifs ou d'implants cochléaires.

Avec un volume réglable **jusqu' à 120 dB**, le Sonumaxx-2.4 offre un son équilibré et clair, même dans la plage d'amplification la plus élevée. La transmission numérique à 2,4 GHz entre l'émetteur et le récepteur est remarquablement stable, sûre et résistante aux interférences.

#### L'émetteur « Sonumaxx-2.4 »

Tous les câbles de connexion nécessaires pour connecter l'émetteur à une source audio - comme une télé ou tout autre système de sonorisation - sont inclus, comme un câble optique TOSLINK.

L'émetteur sert de support au récepteur, tout en rechargeant la batterie. Une batterie complètement chargée tient 6 à 8 heures, selon le volume réglé. Deux piles sont incluses, elles peuvent donc être utilisées et rechargées en alternance.

Un bouton situé sur la face avant de l'émetteur Sonumaxx-2.4 permet de sélectionner l'un des trois pré-réglages du profil sonore, afin que l'utilisateur puisse choisir celui qui lui convient le mieux.

#### Le récepteur Sonumaxx-2.4

Le boîtier du récepteur stéthoscopique et du récepteur de poche ainsi que leurs commandes sont identiques. Une caractéristique particulièrement pratique est la possibilité de commuter le récepteur Sonumaxx-2.4 du son TV vers une conversation par simple pression d'un bouton. Un microphone intégré captera alors les sons de l'environnement et le Sonumaxx-2.4 s'amplifiera et les délivrera à vos oreilles.

#### Le récepteur stéthoscopique :

Le casque stéthoscopique est confortable à porter, sans causer de pression désagréable sur les oreilles - grâce aux écouteurs avec des embouts échangeables et aux bras très flexibles.

#### Le récepteur de poche

Le récepteur de poche offre une personnalisation maximale. La sortie jack stéréo de 3,5 mm permet la connexion d'une grande variété de composants d'écoute courants, tels que des écouteurs, un casque ou d'un collier magnétique.

Le contenu de l'ensemble récepteur de poche comporte un collier magnétique. Ceux qui préfèrent les adaptateurs à induction (crochets) peuvent les commander dans notre gamme de produits.

Tarif : Sonumaxx-2.4 avec casque stéthoscopique : 149,17 € HT soit 179 € TTC

Sonumaxx-2.4 avec récepteur de poche : 169 € HT soit 202,80 € TTC

### Caractéristiques techniques :

Transmission :	radio numérique (stéréo)
Fréquence porteuse :	2,4 GHz
Réponse en fréquence :	30 - 20000 Hz
Distorsion :	< 0,5 %
Rapport signal sur bruit :	> 75 dB
Températures d'utilisation :	0° C – 55° C

#### Récepteur :

Durée d'utilisation par charge :	env. 6 -8 h
Type d'accu :	Li-Polymer 3,7V 350 mAh
Nombre d'accu :	2
Durée de charge :	env. 5 h (2,5 h pour une charge à 90 %)
Volume sonore max. :	env. 120 dB (A)
Poids :	66 g

#### Émetteur :

Alimentation :	5 Volt DC
Alimentation secteur :	100-240 Volt 50-60 Hz
Poids :	env. 110 g
Portée :	env. 25 m